

# BOSCH SERVICE-LISTE

FEG - Archiv  
BEI

K-BMW 0,5...0,6/1-3

FIRMA: Bayerische Motorenwerke AG, München

		Motorrad		Schlüsselnummer	
R 50				bmw009049410 und bmw009049411	
		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis
		01.67	6/12	2	26
ZÜNDFOLGE	f = FÖRDERBEGINN z = ZÜNDEINSTELLUNG nach vor OT/GRAD mm	VERDICH- TUNG	DREHZAH- VERHÄLTNIS KW:GENERATOR	ZÄHNEZAH- L RITZEL	MODUL NENN- DREH- ZAH- L
1-2	siehe FUSS- NOTE	7,5 1,0			5800

		Motorrad		Schlüsselnummer	
R 60				bmw009059410 und bmw009059411	
		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis
		01.67	6/12	2	30
ZÜNDFOLGE	f = FÖRDERBEGINN z = ZÜNDEINSTELLUNG nach vor OT/GRAD mm	VERDICH- TUNG	DREHZAH- VERHÄLTNIS KW:GENERATOR	ZÄHNEZAH- L RITZEL	MODUL NENN- DREH- ZAH- L
1-2	siehe FUSS- NOTE	7,5 1,0			5800

		Motorrad		Schlüsselnummer	
R 69 S				bmw009059410 und bmw009059411	
		GEBAUT von bis	VOLT	ZYL.	PS von bis
		01.67	6/12	2	42
ZÜNDFOLGE	f = FÖRDERBEGINN z = ZÜNDEINSTELLUNG nach vor OT/GRAD mm	VERDICH- TUNG	DREHZAH- VERHÄLTNIS KW:GENERATOR	ZÄHNEZAH- L RITZEL	MODUL NENN- DREH- ZAH- L
1-2	siehe FUSS- NOTE	9,5 1,0			7000

Typ	R 50	R 60	R 69 S
Nennleistung in PS	26	30	42
Hubraum in Ltr.	0,494	0,594	0,594
Bohrung/Hub in mm	68/68	72/73	72/73
Zylinderanordnung		gegenüberliegend	
Kraftstoff		Benzin	
Kühlung		Luft	
Arbeitsverfahren		4Takt-Otto	
Zündung			
-----			
Fliehkraftverstellung		30° an KW	

For English translations consult translation key VDT-BAA 020/7  
 Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA 020/7  
 Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA 020/7

Service-Liste K-BMW 0,5...0,6/1-2  
 vom 1.3.1966 ungültig

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 30.9.1968



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Rép. Féd. par  
 ROBERT BOSCH GMBH, Hausdruckerei Stuttgart

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		l <sub>1</sub>	Bestellnummer	l <sub>2</sub>
		von	bis			
	6Volt-Anlage -----					
01500	Magnetzündler MZad/R	01.67			0 203 007 001	
	für Typ R 50, R 60					
02000	Zündkerze W 240 T 1	01.67			0 241 248 008	
	für Typ R 69 S					
02000	Zündkerze W 260 T 1	01.67			0 241 252 006	
02100	Kerzenstecker	01.67			0 356 351 006	
02150	Schutzkappe	01.67			1 230 522 007	
02100	Kerzenstecker f	01.67		s	0 356 351 010	
02150	Schutzkappe	01.67			1 230 522 007	
03000	Generator G(R)7V15A17	01.67			0 101 300 004	
03100	Regler siehe Verschleisssteile					
07000	Batterie m.S. 6V 8Ah				0 180 000 811	o
07000	Batterie m.S. 6V 16Ah				0 180 101 611	o
10000	Scheinwerfer, sym. ab	01.67		s	0 303 603 035	
10000	Scheinwerfer, sym. ab	01.67		s	0 303 603 032	f
10000	Scheinwerfer, sym. ac	01.67		s	0 303 603 038	
10000	Scheinwerfer, sym. usa	01.67		s	0 303 603 041	
	GLUEHLAMPEN:					
14000	Scheinwerfer-, 35/35 W	01.67			7 324	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 500 200	
	für Commonwealth				1 907 500 310	
14200	Hilfs-, 4 W	01.67			3 892	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 530 300	
	für Commonwealth				1 907 530 301	
18052	Horn				0 320 120 006	o
	SCHALTER:					
21000	Abblend-	01.67			0 347 500 003	

l<sub>1</sub> (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

ab = mit Abblendschalter, ac = ohne Abblendschalter, usa = f. USA, f = f. Frankreich

l<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

# ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
	12Volt-Anlage -----					
01500	Magnetzündler MZad/R	01.67			0 203 007 001	
	für Typ R 50, R 60					
02000	Zündkerze W 240 T 1	01.67			0 241 248 008	
	für Typ R 69 S					
02000	Zündkerze W 260 T 1	01.67			0 241 252 006	
02100	Kerzenstecker	01.67			0 356 351 006	
02150	Schutzkappe	01.67			1 230 522 007	
02100	Kerzenstecker f	01.67		s	0 356 351 010	
02150	Schutzkappe	01.67			1 230 522 007	
03000	Generator G(R)14V12A18	01.67			0 101 300 006	
03100	Regler ZAB14V12A	01.67			0 190 206 016	
03500	Drehstromgenerator ko	01.67		s	0 120 340 001	
	G1(RL)14V13A					
03600	Regler ED14V	01.67			0 192 062 001	
07000	Batterie				-	o
10000	Scheinwerfer, sym.	ab	01.67	s	0 303 603 035	
10000	Scheinwerfer, sym.	ab	01.67	s	0 303 603 032	f
10000	Scheinwerfer, sym.	ac	01.67	s	0 303 603 038	
10000	Scheinwerfer, sym.	usa	01.67	s	0 303 603 041	
	GLUEHLAMPEN:					
14000	Scheinwerfer-, 35/35 W	01.67			7 327	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 500 210	
	für Commonwealth				1 907 500 212	
14200	Hilfs-, 4 W	01.67			3 893	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 530 310	
	für Commonwealth				1 907 530 311	
18052	Horn				0 320 123 011	o

I<sub>1</sub> (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

f = f. Frankreich, usa = f. USA, ko = f. Kommunalfahrzeuge, ab = mit Abblendschalter, ac = ohne Abblendschalter

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

## ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I <sub>1</sub>	Bestellnummer	I <sub>2</sub>
		von	bis			
	SCHALTER:					
21000	Abblend-	01.67			0 347 500 003	

## VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	MAGNETZUENDER	0 203 007 001
01501	Kontaktsatz	1 027 013 001
01502	Kondensator	1 237 330 037
01503	Zündanker	2 204 210 030
01506	Schmierdocht	1 211 037 011
01508	Nocken	1 112 202 025
	ZUENDKERZE	0 241 248 008
	ZUENDKERZE	0 241 252 006
02001	Elektrodenabstand in mm	0,5
	GENERATOR	0 101 300 004
03001	Generator oR	0 101 300 004
03002	Kohlebürstensatz	3 107 014 104
03003	Druckfeder	1 024 652 006
03004	Anker mit Kugellager	3 104 013 403
03006	Erregerwicklung Spule 1	3 104 130 001
03007	Erregerwicklung Spule 2	3 104 130 002
03008	Erregerwicklung Spule 3	3 104 130 003
03009	Erregerwicklung Spule 4	3 104 130 005
03023	Regler	0 190 205 001
	GENERATOR	0 101 300 006
03001	Generator oR	0 101 300 006
03002	Kohlebürstensatz	3 107 014 105
03003	Druckfeder	1 024 652 006
03004	Anker mit Kugellager	3 104 014 404
03006	Erregerwicklung Spule 1	3 104 100 014
03007	Erregerwicklung Spule 2	3 104 100 015
03008	Erregerwicklung Spule 3	3 104 100 016
03009	Erregerwicklung Spule 4	3 104 100 017

I<sub>1</sub> (Index 1): s = siehe folgende Erklärungen

I<sub>2</sub> (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrik Ausführung  
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer
	BATTERIE, gef.	0 180 100 811
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 000 811
	BATTERIE, gef.	0 180 101 611
07001	Batterie, ungefüllt	0 180 001 611
	SCHEINWERFER, sym.	0 303 603 032
	SCHEINWERFER, sym.	0 303 603 035
	SCHEINWERFER, sym.	0 303 603 038
	SCHEINWERFER, sym.	0 303 603 041
10001	Streuscheibe	1 305 603 004
10004	Dichtrahmen zur Streuscheibe	1 300 212 011
10005	Reflektor	1 305 303 012
10006	Haltefeder	1 304 682 060
10007	Halterahmen	1 305 503 004
10010	Lampenfassung	1 300 631 014
10011	Bügel f. Lampenfassung	1 304 682 040